

D8000iE/D14000iE 全能变频充电站

产品信息

v1.0

详细使用指引，请扫描二维码或前往 DJI 官方网站，下载全能变频充电站《用户手册》。





<https://ag.dji.com/t100s/downloads>




<https://ag.dji.com/t55/downloads>

物品清单


D8000iE / D14000iE 全能变频充电站 ×1



扳手 ×2



(8×10)



(10×13)

机油漏斗 ×1



火花塞套筒 ×1



机油 ×2



螺丝刀 ×1



推手 ×2



轮子 ×2



螺栓 (M8×50) ×2



螺母 (M8) ×2



垫圈 ×2



卡簧 ×2



轮轴 ×2



仅 D14000iE 全能变频充电站标配推手和轮子。

免责声明

不正确的操作可能会导致产品损坏和财产损失，甚至造成人身伤害。使用本产品前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。

注意事项

1. 本说明书中的警告和预防措施并不能涵盖所有可能发生的情况，使用者必须要了解本说明书中没有提及的产品常识并保持谨慎的操作态度。
2. 了解所有控制部件的操作以及如何在紧急情况下关闭充电站，不允许未受过训练的人员操作充电站。
3. 本充电站需放置在水平台面，不可倾斜歪倒，与建筑物或其它装置间应保持至少 1.5 米的距离，四周务必留有足够通风距离，保障产品工作时通风良好。

4. 在加注燃油前，务必关闭充电站。

5. 严禁在充电站油箱旁吸烟，并远离其它火苗、火星等。

6. 请在空旷且通风良好的室外使用充电站。请确保充电站消声器及排气口附近没有易燃物或其他物体遮挡，避免引发火灾。

7. 使用时，切勿触摸充电站上的发动机或消声器等部件，以免烫伤。

8. 严禁将充电站与市电电源或其它充电站进行连接，请单独使用。

9. D8000iE 全能变频充电站的直流端子仅可用于连接外部直流设备，不得用于给智能飞行电池充电。接线时务必确保正负极连接正确且牢固。

10. 请将本充电站放置在路人及儿童无法触及的地方。禁止儿童操作充电站。儿童和宠物必须远离操作区域。

11. 充电站上的警示标志及含义如下所示，请务必注意：
- : 有毒气体 当心窒息

: 当心触电

: 有电危险

: 当心火灾

: 当心烫伤

: 添加机油

: 添加燃油
12. 运输前，请确保油箱内无燃油或仅有少量燃油，以免运输过程中燃油溢出。

13. 使用前，请确保各个端口及线束无破损、断线等明显缺陷。

14. 使用前，请确保 D14000iE 全能变频充电站已连接好地线，并严格按照说明使用。

15. 充电站排出的气体含有毒的一氧化碳，禁止在室内或密闭空间中使用本产品。

16. 请勿在雨淋或潮湿的环境中使用本产品。

17. 请定期保养充电站，以延长充电站的使用寿命。具体保养方法，请查看用户手册的维修与保养章节。
- 规格参数
- | 型号 | D8000iE | D14000iE |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 工作环境温度 | 0°C至 40°C | |
| 最大工作海拔高度 | 4000 m（在海拔 1000 m 以上地区使用时，功率会下降） | |
| 发动机额定转速 | 3800 RPM | 4100 RPM |
| 燃油型号 | 92# 汽油或以上牌号 | |
| 机油型号 | SN 15W-50 | |
| 油箱容量 | 20 L | 30 L |
| 机油容量 | 1.1 L | 1.3 L |
| 直流输出（电池充电通道） | 61.6 V，130 A | 61.6 V，186.6 A |
| 直流输出（接线端子） | 48 V，500 W | / |
| 交流输出 | / | 220 V，6.8 A，50 Hz |
| 额定输出总功率 | 6500 W | 11500 W |
| 发动机最大功率 | 8000 W | 14000 W |
| 尺寸 | 693×486×582 mm | 802×690×700 mm |
| 重量 | 53±1 kg | 85±1 kg |
- | 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) |
| 线路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 (铜合金) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部线材 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他配件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求) | | | | | | | | | | |
- 

微信扫一扫关注
大疆农业公众号



大疆农服 App
扫码下载体验更多功能

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本

<https://ag.dji.com/t100s/downloads>

<https://ag.dji.com/t55/downloads>

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
DocSupport@dji.com。

DJI 是大疆创新的商标。

Copyright © 2025 大疆创新 版权所有



YCBZ5S00368101